

1К кислотный грунт

## Brulex Harter FCP

 Активатор для кислотного грунта  
 Brulex 2K Contact


<b>Основа:</b>
<b>Brulex 2K Contact</b>

Технические характеристики продукта

<b>Основа</b>	Раствор фосфорной кислоты в органических растворителях
<b>Содержание сухого вещества</b>	1,7% по весу
<b>Цвет</b>	Бесцветный, прозрачный.
<b>Поставляемая вязкость (DIN 53 211)</b>	12 с, DIN53211 4 мм
<b>Плотность (DIN 51 757)</b>	0,81 кг/л
<b>Содержание VOC (ЛОС)</b>	Не более 953,4 г/л
<b>Срок хранения</b>	Не менее 2-х лет, в плотно закрытой заводской таре
<b>Меры предосторожности:</b>	Класс VbF : A II; (Руководство по работе с огнеопасными жидкостями) виды опасности: Легковоспламеняющиеся, Xi раздражитель
<b>Очистка инструмента</b>	Промывка растворителем

Только для профессионального применения! Производить работы строго в соответствии с государственными нормами по технике безопасности на производстве и утилизации отходов. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте безопасности продукта.

Инструкция по применению продукта



Пропорции смешивания ( основа : активатор, по Объёму )	Harter FCP
Стандартный вариант	<b>2 : 1</b>
Улучшенный вариант	<b>1 : 1</b>

- ✓ Тщательно перемешивать с базовым продуктом перед использованием.
- ✓ Перед нанесением необходимо выдержать 5-10 мин.
- ✓ Не вдыхать испарения, раздражает глаза.
- ✓ Добавление разбавителя не требуется.

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте производителя и не может быть исчерпывающей. Настоящие рекомендации по использованию не могут гарантировать результат применения продукта, поскольку условия и технология применения продукта находятся вне контроля производителя или поставщика продукта. Все продукты поставляются на условиях, что покупатель или пользователь продукта должны провести свои собственные тесты, чтобы определить пригодность таких продуктов для их целей, и что все риски за любой ущерб принимает на себя покупатель или пользователь продукта. Производитель или поставщик продукта отказываются от какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб, упущенную выгоду или упущенные возможности, возникшие в результате использования продукта. Производитель имеет право вносить изменения в настоящие рекомендации при появлении новых опытных данных или в результате совершенствования продукта. На покупателе или пользователе продукта лежит ответственность за использование наиболее актуальной версии настоящих рекомендаций. Принятие необходимых мер по обеспечению безопасных условий работ, соблюдению техники безопасности при использовании продукта, а также соблюдению требований по утилизации отходов продукта является ответственностью покупателя или пользователя продукта.